

2M13



参数及功能
纳米晶开关电源+TD 类(数模)放大器+高性能处理器+ KSK 智能网络操控系统软件
1、 输出功率 (RMS) ★： 8Ω/2*1300W， 4Ω/2Ω/2*2000W， 桥接 8Ω/4Ω/3200W
2、 输出电压/功率 (V / W) 选择： 10-105V
3、 Dante、 AES 传输+ IP 通讯： 有
4、 输入信号矩阵+信号热备份： 有
5、 DSP 带 FIR、 分频延时功能： 有
6、 数据预设 (存) 30 个 (组)： 有
7、 负载通/断动态显示 (每通道)： 有
8、 PC 远程监控工作状态+中控： 有
9、 PC 编组联控： 多台 (多通道)： 有
10、 PC 远程软开关机 (可多台联控)： 有
11、 PC 远程静音 (可多台联控)： 有
12、 彩屏显示+触屏操控 (中/英文)： 有
13、 自动暗屏+自动锁屏 (180s)： 有
14、 温度显示+过热智控 (不断声)： 有
15、 AGC 自动恒功率输出保护： 有
16、 PFC 稳压电源： 选配
17、 远程硬开关机： 选配
18、 DSP 音效调控输出 (4 路)： 选配
19、 功放热备份 (主备切换 2 通道)： 选配
★ 监控输出： 数字显示每通道电流、电压、阻抗、功率、温度， 负载通断。(选配) 输出方式： IP/485
20、 输入阻抗 (单通道)： 20KΩ (平衡/单通道)， 10KΩ (不平衡/两通道并联)
21、 输入灵敏度/整机增益： 0dB-15dB (每通道可独立调整) / 29dB-44dB (每通道可独立调整)
22、 电子音量/通道分离： 0dB-50dB， 步进 0.25dB / >60dB (8Ω/1KHz)
23、 转换速率/阻尼系数： >20V/us (8Ω 1KHz) / >300 (8Ω 1KHz)
24、 信噪比/频率响应： >100dB (A 计权) / < ±0.5dB (8Ω 30W 20-20KHz)
25、 总谐波失真/互调失真： < 0.08% (8Ω 30W) / < 0.3% (8Ω 30W)
26、 电源工作电压/电流： AC180V-250V/50Hz / 0.4-16A (RMS)
27、 整机效率/开机电流： 80% (8Ω 1KHz) / 开机软启动电流： < 8A
28、 智能数字保护功能： 方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机
29、 前面板界面： 4.3"高清彩屏， 显示工作状态， 可触屏设置各项功能和 DSP 音效， 电源方形小开关
30、 后面板输入/输出接口： 电源输入(三芯)×1， 信号输入 XLR(公/母)×2， AES 输入 XLR(公/母)×1， Dante 输入 RJ45×2， IP 连接 RJ45×1， DSP 输出 RJ45×1， RS485 连接 RJ45×2， 功率输出(四芯)×2
31、 尺寸 (宽/高/深)： 483mm × 88mm(2U) × 475mm (包含把手和后部支撑)
32、 重量 (净重)： 12kg
★ 输出功率 (RMS 总谐波失真 1%)： 双通道同步测量 (使用) 时输出功率为单通道标称功率的 80% 带 AGC 功能测试时单声道输出功率为标称功率的 80%